

BPS12 Battery Power Supply

Trosolwg

Mae'r BPS12 yn darparu cyflenwad -48 V cerrynt union dibynadwy. Gall fod yn unig ffynhonnell o bŵer i'r amrywiol elfennau o'r rhwydwaith yn eich busnes a phweru'r elfennau hynny y mae angen iddynt aros yn weithredol pan fydd pŵer cerrynt eiledol yn methu. Yn ystod gweithrediad arferol mae pŵer cerrynt eiledol yn gwefru'r batris yn y BPS12. Pan fo'r ffynhonnell o bŵer cerrynt eiledol yn methu mae'r BPS12 yn darparu pŵer ar unwaith o'i fatris mewnol. Yn wahanol i gyflenwadau pŵer traddodiadol na ellid torri ar eu traws ac sy'n annibynadwy ac yn gymhleth i'w gosod, mae'r BPS12 yn gyflenwad pŵer wrth gefn diwydiannol a fwriedir ar gyfer defnydd gyda chyfarpar cyfathrebu a rhwydweithio.

Cynhwysedd

Cynhwysedd y BPS12 yw 12 Ah gydag allbwn foltedd enwol o -48 V cerrynt union. Ceir chwe allbwn â ffwsys ar wahân, y mae pob un yn gallu darparu cerrynt o hyd at 8 A. Felly gall y BPS12 ddarparu pŵer ar gyfer un neu fwy o ddyfeisiau ar yr un pryd. 12 A yw cyfanswm allbwn y cerrynt ac fe'i diogelir gan brif ffws.

Gall un BPS12 ddarparu pŵer wrth gefn am o leiaf awr ar gyfer dyfais 500 W ac am o leiaf 6 awr ar gyfer dyfais 100 W. Er mwyn darparu pŵer wrth gefn am gyfnod hwy gellir cydgadwyno systemau BPS12.

Gosod a Defnyddio

Gall y BPS12 gael ei osod ar ei wyneb, ei ganol neu ei gefn mewn rhesel 19". Cysylltir â phŵer cerrynt eiledol gyda phlwg arferol. Golyga hyn eich bod yn gallu defnyddio'r cyflenwad cerrynt eiledol safonol yn eich ystafell rwydwaith heb wifrau arbennig. Mae swits atal ar y BPS12 yn ei gwneud yn bosibl i ddatgysylltu'r allbynnau tra rydych yn cysylltu eich dyfeisiau rhwydwaith yn ddiogel.

Rhoddir diogelwch foltedd isel sy'n datgysylltu'r mewnbwn cerrynt eiledol pan fo y tu hwnt i ystod allbwn cerrynt eiledol cyffredinol. Golyga hyn na fydd y BPS12 yn cael ei difrodi, na fydd perfformiad yn dirywio, ac na fydd newid mewn gosodiadau os bydd foltedd cerrynt eiledol isel. Darperir allbynnau â ffwsys ar y BPS12 i ddiogelu rhag cylched byr ac amodau tros gerrynt a gynhyrchir y tu allan i'r system.

Mae gan y BPS12 3 LED (Deuod Allyrru Golau) i nodi ei gyflwr gweithredu. Noda'r LED ar gyfer Pŵer p'un a yw'r BPS12 yn gwefru neu'n dadwefru. Noda'r LED ar gyfer Llwyth faint o bŵer a ddefnyddir o'r system. Noda'r LED ar gyfer Statws sawl cyflwr, megis pryd y mae'r switsh atal yn weithredol. Mae swyn yn rhoi larymau clywadwy i nodi digwyddiadau critigol ar y BPS12.



Nodweddion Allweddol

- -48 V cerrynt union, allbwn 12 A
- Mewnbwn cerrynt eiledol cyffredinol
- Switsh atal i dadalluogi allbynnau cyn cysylltu'r offer
- Cynllun gwefru unigryw sy'n sicrhau oes batri hir
- Torri i ffwrdd yn awtomatig ar ôl dadwefru i atal difrod i fatris
- Oeri aer gorfod
- Diogelwch i gyfyngu ar y cerrynt
- Allbynnau â ffwsys ar wahân
- Systemau BPS12 lluosog wedi'u cydgadwyno
- Deudau Allyrru Golau yn nodi statws system
- Larwm clywadwy i nodi amgylchiadau critigol
- Rhesel 19" osodadwy
- Gwarant 3 blynedd

Zultys Technologies
771 Vaqueros Avenue
Sunnyvale, CA 94085
USA

Tel: +1-408-328-0450
Fax: +1-408-328-0451
Email: zultys@zultys.com
Web: www.zultys.com

